



### Produktbeschreibung

SOLAR WEGELEUCHE 100cm hoch mit warmweißem Licht (3000K), 260lm Lichtleistung, einem integrierten Bewegungsmelder mit Dämmerungssensor und Solarpanel. Für den Betrieb ist keine Verdrahtung notwendig, da das hocheffiziente monokristalline Solarpanel die Sonnenenergie in leistungsstarke, austauschbare SAMSUNG® Akkus speichert. Durch die Schutzart IP54 ist diese hochwertige Wegeleuchte bestens für die Verwendung im Garten oder Außenbereich geeignet, da sie sowohl vor Staub als auch Spritzwasser geschützt ist. Sehr langlebiges Produkt durch die Verwendung hochwertiger Bauteile und einem extrem witterungsbeständigen Gehäuse aus Aluminium Druckguss mit einer Pulverbeschichtung von AkzoNobel™.

### Produktspezifikationen

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Bestückung:          | 60 LEDs          |
| LED-Typ:             | Osram Duris      |
| Farbtemperatur:      | 3000K            |
| Farbkonsistenz:      | <4 SDCM          |
| LED-Lebensdauer:     | >60.000h (LM80)  |
| Lampenleistung:      | 3,5W             |
| Leuchten-Lichtstrom: | 260lm            |
| Akku-Typ:            | Samsung 18650    |
| Akku-Kapazität:      | 2x2600mA         |
| Akku-Spannung:       | 7,4V             |
| Akku-Leistung:       | 19,2 Wh          |
| Ladedauer:           | 6-8h             |
| Ladezyklen:          | >500             |
| Bewegungsmelder:     | PIR-Sensor       |
| Rückfallverzögerung: | 1min             |
| Erfassungsbereich:   | 6-10m/120°       |
| Umgebungstemperatur: | -25°C bis +45°C  |
| Schutzart:           | IP 54            |
| Maße (L/B/H):        | 22 x 12 x 100 cm |
| Material:            | Aluminium, PC    |
| Farbe:               | Anthrazit        |
| Gewicht:             | 1,85kg           |



### Funktionsweise des PIR-Bewegungsmelders

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Modus 1: | Standby AUS 100% - bei Bewegung 100% |
| Modus 2: | Standby 5% - bei Bewegung 100%       |
| Modus 3: | Standby 5% - Bewegungsmelder AUS     |

### Leuchtdauer

|            |
|------------|
| >15 Nächte |
| >5 Nächte  |
| >8 Nächte  |



Für die Bedienungsanleitung den QR-Code scannen